



ENERGY 1000 START 230-400V



Überblick

ENERGY 1000 START 230-400V

cod. 829008

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen, Maschinen zur Bewegung von Erdrich, Kleinlastern, Traktoren und LKW.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Zeitschalter für Schnellaufladung
- Fernsteuerung
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.



3 PH 230V-400V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG



FERNBEDIENUNGEN

Technische Daten

CODE	ART. NR. 829008	A _{EFF}	EFFEKTIVER LADESTROM 100 A	SCHALTSTUFEN 5
V _{3PH}	DREIPHASIGE NETZSPANNUNG 230 / 400 V	A _{EN}	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 80 A	ABMESSUNGEN 38 x 56 x 88,5 cm
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	A _{IV/C}	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 640 A	GEWICHT 45 kg
P _{CHARGE}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 2,5 KW	A _{START MAX}	MAX STARTSTROM 1000 A	EAN ART. NR. 800489736539 8
P _{START}	LEISTUNG BEI START 20 KW	C _{MIN}	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 20 Ah	STÜCK/PALETTE 6 pz/palette
LADESPANNUNG 12 / 24 V		C _{MAX}	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 1600/ 800 A	STÜCK/PALETTE - B 4 pz/pallet-B



ENERGY 1000 START 230-400V

Lieferumfang

KABEL 25 MMQ 2,5 M - 123456

KABEL 25 MMQ 3 M - 123467

FERNSTEUERUNG 6 M - 123993

POSITIVE ZANGE (+) - 712025

MASSEKLEMME - 712026