ENERGY 1500 START





- Batterieladegerät und Starter für Batterien des Typs WET mit 12/24 V und Schnellstart aller Fahrzeugtypen, Lieferwagen, leichten Lkws, Erdbewegungsmaschinen, Traktoren und Lkws.
- Schnellladevorgang (BOOST) und Schnellstart.
- Fernbedienung. Timer zum Programmieren des zeitgesteuerten BOOST-Ladens und kein Überladen der Batterie.

- Anzeige des Ladestroms und des Startvorgangs.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

TECHNISCHE DATEN

KODE	**829009**	AUFLADE UND ANLASS.	**12 / 24 V**	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	**70 Ah**
DREIPHASIGE NETZSPANNUNG	**230 / 400 V**	EFFIZIENTE LADUNGSTROM	**150 / 250 A**	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	**2200 / 4000 Ah**
NETZFREQUENZ	**50 / 60 Hz**	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	**130 / 220 A**	SCHALTSTUFEN	**6**
LEISTUNGSAUFNAHME BEI LAD.	**7 kW**	STARTSTROM 1V/C EN60335-29	**1000 / 1300 A**	ABMESSUNGEN (LxWxH)	**38 x 56 x 88,5 cm**
LEISTUNGSAUFNAHME BEI STA.	**44 kW**	MAX STARTSTROM	**1700 / 2000 A**	GEWICHT	**69 kg**

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

123993	FERNSTEUERUNG 6 M
713260	KABEL 50MMQ 3M-MASSEZANGE
713162	KABEL 50MMQ 3M-POSITIVE ZANGE-AUGEN Ø10

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

BATTERIELADEGERÄT-SICHERUNGEN	
802129	SICHERUNGEN 300A 10 STK

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen, Maschinen zur Bewegung von Erdreich, Kleinlastern, Traktoren und LKW.
Eigenschaften:
- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Zeitschalter für Schnellaufladung
- Fernsteuerung
- Anzeige Lade-und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

HERUNTERLADEN

KATALOGBILD

BEDIENUNGSANLEITUNG

ZERTIFIKAT