



DOCTOR START 630 230V 12-24V



Überblick

DOCTOR START 630 230V 12-24V

cod. 829342

Elektronisches Multifunktionsladegerät, Starter und Tester (BATTERY MANAGER), für Batterien des Typs WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit einer Spannung von 12/24V.

Stellt die vollständige Wartung der Batterien und einen Schnellstart aller Arten von Autos, Lieferwagen und leichten LKWs sicher.

Ein unverzichtbares Werkzeug, um eine konstante Stromversorgung beim Batteriewechsel zu unterstützen.

Mit dem LCD-Bildschirm wird die Anwendung einfach und intuitiv.

Eigenschaften:

- Automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic;
- Test-Funktion von Batterie, Startleistung und Drehstromlichtmaschine;
- Instandsetzung und Wiederherstellung von Batterien;
- Geregelte Spannungsquelle bei Batteriewechseln (Schutz der Bordelektronik);
- Starten aller Arten von Autos, Lieferwagen und leichten LKWs.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

CODE	ART. NR. 829342	A_{EFF}	EFFEKTIVER LADESTROM 90 A	C_{MAX}	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 1550 A
V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A_{EN}	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 70 A		SCHALTSTUFEN 7
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	A_{1V/C}	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 360 A		ABMESSUNGEN 36,5 x 46 x 75,5 cm
P_{CHARGE}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 2 KW	A_{START MAX}	MAX STARTSTROM 570 A	kg	GEWICHT 23,4 kg
P_{START}	LEISTUNG BEI START 10 KW	C_{MIN}	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 10 Ah	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489798152 9
	LADESPANNUNG 12 / 24 V				