



LEADER 220 START 230V



Überblick

LEADER 220 START 230V

cod. 807539

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24 V Spannung und zum Anlassen sämtlicher Fahrzeugtypen mit Benzinmotoren.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

CODE	ART. NR. 807539	A_{EFF}	EFFEKTIVER LADESTROM 30 A		SCHALTSTUFEN 2
V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A_{EN}	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 20 A		ABMESSUNGEN 22,5 x 29 x 20,5 cm
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	A_{1V/C}	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 120 A		GEWICHT 9 kg
P_{CHARGE}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 0,8 KW	A_{START MAX}	MAX STARTSTROM 180 A	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489788516 2
P_{START}	LEISTUNG BEI START 3,6 KW	C_{MIN}	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 30 Ah		STÜCK/PALETTE 56 pz/palette
	LADESPANNUNG 12 / 24 V	C_{MAX}	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 400 A		STÜCK/PALETTE - B 42 pz/pallet-B

Lieferumfang

KABEL 6 MMQ 2 M UND MASSEZANGE - 123569

KABEL 6MMQ 2 M POSITIVE ZANGE - 123588