



## NEVADA 15 230V



### Überblick

#### NEVADA 15 230V

cod. 807026

Batterieladegerät zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24V Spannung. Ausgestattet mit Schutz gegen Überlastung und Umpolung. Ausgestattet mit Ammeter.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

### Technische Daten

<b>CODE</b>	ART. NR. 807026	<b>A<sub>EFF</sub></b>	EFFEKTIVER LADESTROM 9 / 4,5 A	<b>W<sup>H</sup><sub>L</sub></b>	ABMESSUNGEN 9,5 x 19 x 18 cm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	<b>A<sub>EN</sub></b>	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 6 / 3 A	<b>kg</b>	GEWICHT 2,6 kg
<b>F</b>	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	<b>C<sub>MIN</sub></b>	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 60 / 30 Ah	<b>BAR CODE</b>	EAN ART. NR. 800489731263 7
<b>P</b>	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 110 W	<b>C<sub>MAX</sub></b>	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 115 / 40 A		STÜCK/PALETTE 180 pz/palette
	LADESPANNUNG 12 / 24 V				

### Lieferumfang

KABEL POSITIVE 1 MMQ 1,2 M - 123983



COLORADO 40R POSITIVE ZANGE 40A - 712623

MASSEKABEL 1 MMQ 1,2 M - 123984



COLORADO 40B MASSEKLEMME 40A - 712624