



LEADER 150 START 230V



Überblick

LEADER 150 START 230V

cod. 807538

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12 V Spannung und zum Anlassen sämtlicher Fahrzeugtypen mit Benzinmotoren.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

CODE	ART. NR. 807538	A_{EFF}	EFFEKTIVER LADESTROM 20 A		SCHALTSTUFEN 2
V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A_{EN}	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 14 A		ABMESSUNGEN 22,5 x 29 x 20,5 cm
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	A_{1V/C}	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 80 A		GEWICHT 6,4 kg
P_{CHARGE}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 0,3 KW	A_{START MAX}	MAX STARTSTROM 140 A	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489788515 5
P_{START}	LEISTUNG BEI START 1,4 KW	C_{MIN}	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 25 Ah		STÜCK/PALETTE 56 pz/palette
	LADESPANNUNG 12 V	C_{MAX}	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 250 A		STÜCK/PALETTE - B 42 pz/pallet-B

Lieferumfang

KABEL 4 MMQ 1,5 M UND MASSEZANGE - 123987

KABEL 4MMQ 1,5M + POSITIVE ZANGE - 123988