



LEADER 400 START 230V 12-24V



Überblick

LEADER 400 START 230V 12-24V

cod. 807551

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24 V Spannung und zum Anlassen sämtlicher Fahrzeugtypen mit Benzinmotoren und Dieselmotoren bis 70 hp.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

CODE	ART. NR. 807551	A_{EFF}	EFFEKTIVER LADESTROM 45 A		SCHALTSTUFEN 3
V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A_{EN}	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 31 A		ABMESSUNGEN 26,5 x 34,5 x 23 cm
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	A_{1V/C}	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 180 A		GEWICHT 10,9 kg
P_{CHARGE}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 1 KW	A_{START MAX}	MAX STARTSTROM 300 A	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489764804 0
P_{START}	LEISTUNG BEI START 6,4 KW	C_{MIN}	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 20 Ah		STÜCK/PALETTE 27 pz/palette
	LADESPANNUNG 12 / 24 V	C_{MAX}	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 700 A		STÜCK/PALETTE - B 36 pz/pallet-B

Lieferumfang

KABEL 10 MMQ 2 M - 123425



COLORADO 150R POSITIVE ZANGE 150A - 712002



LEADER 400 START 230V 12-24V



COLORADO 150B MASSEKLEMME 150A - 712001