



PRO START 2824 12-24V



Überblick

PRO START 2824 12-24V

cod. 829517

Batteriebetriebene Starter mit 12-24V Spannung zum Starten von Autos, Lieferwagen, Booten, Landwagen, Generatoren, usw. Angeschlossen an die Buchse des Zigarettenanzünders im Fahrzeug hält es während des Batteriewechsels alle Stromkreise unter Spannung, es steht auch als 12 V-Energiequelle in Notfällen zur Verfügung.

Komplett mit einem Sicherheitsschalter zum Starten, beschädigt es die Elektronik des Wagens nicht.

PRO START 2824 lässt sich aufladen mit dem zugehörigen, an das Stromnetzangeschlossenen Speisegerät oder verbunden mit der Steckerbuchse des Zigarettenanzünders, (um die einwandfreie Funktionsfähigkeit der Batterie zu gewährleisten, laden Sie 12 Stunden vor dem Gebrauch, nach jedem Gebrauch und spätestens alle 3 Monate).

Eigenschaften:

- Sicherheitsschalter
- Überlastschutz
- akustischer / visueller Alarm zum Schutz gegen Umpolung
- hoch effiziente Led-Leuchte
- Led zur Anzeige des Batterieladezustands
- Led zur Batterieüberwachung beim Ladevorgang
- 2 Klinkenbuchsen 12V
- Kabeltasche.

Komplett mit: 230 V AC 12V DC Speisegerät, Plus-Minus-Kabel mit Klemmen, hoch effiziente Leuchte, Kabel mit Doppelklinkenstecker.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

CODE	ART. NR. 829517	A_h	KAPAZITÄT DER BATTERIE 44 / 22 Ah	kg	GEWICHT 15,2 kg
V_{PH}	NETZSPANNUNG 230 V	A_{OUT}	STARTSTROM 800 A	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489783756 7
A_{START MAX}	MAX STARTSTROM 2500 A		STÜCK/PALETTE 26 pz/palette	+ START	STARTSPANNUNG 12 / 24 V
W_L H_L	ABMESSUNGEN 20,5 x 33,5 x 36 cm		STÜCK/PALETTE - B 39 pz/pallet-B		