

SPRINTER 3000 START



ELEMENTS
LINE



- Batterieladegerät und Starter: Batterieladegerät WET, EFB-von 12/24-V und Schnellstart aller Arten von Autos, Lieferwagen, usw. (max. 300-A).
- Auswahl normaler Ladevorgang, Schnellladevorgang (BOOST), Schnellstart.-----
- Anzeige des Ladestroms und des Startvorgangs.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von WET/EFB Batterien mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart;
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom;
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

Kabel mit Zangen sind enthalten.



TECHNISCHE DATEN

CODE	KODE 829490	V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz
P_{CHARGE}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD. 1 kW	P_{START}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI STA. 6,4 kW		AUFLADE UND ANLASS. 12 / 24 V
A_{EFF}	EFFEKTIVE LADUNGSTROM 45 A	A_{EN}	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29 31 A	A_{1V/C}	STARTSTROM 1V/C EN60335-29 180 A
A_{START} A_{MAX}	MAX STARTSTROM 300 A		MIN. EINHETS-NENNLEISTUNG 20 Ah		MAX.EINHETS-NENNLEISTUNG 700 Ah
	SCHALTSTUFEN 3		ABMESSUNGEN (LxWxH) 26,1 x 39,5 x 80,8 cm		GEWICHT 15 kg

HERUNTERLADEN